



Technische Daten Eglo Connect.Z  
Smart LED Kerze E14 Fadenlampe  
Messing 4.9W 320lm - 827-865  
Abstimmbares Weiß | Dimmbar -  
Ersatz Für 25W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254473                              |
| EAN                                     | 9008606303205                       |
| Marke                                   | Eglo                                |
| Herstellername                          | LM-ZIG-CCT-E14-C35 4.9W AMBER 1 PCS |
| Originalverpackung                      | 40                                  |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre                             |
| Energieeffizienzklasse                  | C                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000                               |

## Technische Informationen

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Technologie                      | LED   |
| Produkttyp                       | E14 LED   |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calnex Smart |
| Lighting Control                 | Zigbee  |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240   |
| Dimmbar                          | Nicht dimmbar   |
| Sockel                           | E14   |
| Farbcode                         | 827 Extra Warmweiß, 865 Tageslichtweiß                                  |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß                                |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einstellbares Weiß          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 65.3                        |
| Sensortyp                    | Kein Sensor                 |

## Produktinformationen

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ausführung   | Bernstein |
| LED Filament | Ja        |
| Produktserie | Connect.Z |

## Maße

|                  |       |
|------------------|-------|
| Höhe (mm)        | 114   |
| Länge (mm)       | 114   |
| Durchmesser (mm) | 35    |
| Lampenform       | Kerze |
| Formbezeichnung  | B35   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour